

SVrj

Netz

Anleitung zur Erfassung von Betreiberdaten

Erhalt einer E-Mail aus dem Einspeiserportal

Klicken Sie auf den Link zum Portal in der E-Mail

(Link zum Portal aus der E-Mail:
<https://einspeisung.svo-netz.de/index.php?id=1112>)

Einspeiserportal: Erfassen Sie Ihre Betreiberdaten (ID= [REDACTED])

 noreply-einspeiser@svo-netz.de
An [REDACTED]

 Inbetriebsetzungsprotokoll-ID- [REDACTED].pdf
198 KB

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Anlagenerrichter hat die Einspeiseanfrage und das Inbetriebsetzungsprotokoll für Ihre Anlage in unserem Portal eingereicht. Das Inbetriebsetzungsprotokoll finden Sie als PDF im Anhang dieser E-Mail. Bitte vervollständigen Sie im nächsten Schritt Ihre Betreiberdaten über unser Einspeiserportal.

1. Account anlegen:
Falls Sie im Einspeiserportal noch nicht registriert sind, erstellen Sie sich zunächst einen Account als Anlagenbetreiber.
Link zum Portal: <https://einspeisung.svo-netz.de>

2. Neue Anlage hinzufügen:
Nach dem Login können Sie Ihrem Account eine neue Anlage hinzufügen. Dazu geben Sie bitte die folgenden Daten ein:
Vorgangs-ID: [REDACTED]
Sicherheitscode: [REDACTED]

3. Betreiberdaten ausfüllen:
Rufen Sie anschließend über Ihre Anlagenverwaltung die hinzugefügte Anlage auf und füllen Sie das Formular im Bereich Betreiberdaten aus.

Bitte drucken Sie das angefügte Inbetriebsetzungsprotokoll E.8 aus und unterschreiben Sie dieses. Anschließend laden Sie die unterschriebene Version bitte wieder im Einspeiserportal hoch.

Um eine Steuernummer für den Betrieb einer Erzeugungsanlage zu beantragen, können Sie gegenüber Ihrer zuständigen Finanzbehörde als Nachweis ebenfalls das Inbetriebsetzungsprotokoll verwenden.

Wir berechnen die Einspeisevergütung und hinterlegt diese in unserem Abrechnungssystem. Die Vergütungsauszahlung erfolgt (bei monatlichen Abschlägen) jeweils bis zum 15. Kalendertag des Folgemonats. Nach Ablauf eines Kalenderjahres wird die tatsächliche Höhe des eingespeisten Stroms anhand der Zählerstände ermittelt. Aus dieser Basis erfolgt die Jahresendabrechnung im ersten Quartal des Folgejahres.

Als Betreiber einer Erzeugungsanlage weisen wir Sie auf die Registrierungspflicht gemäß Marktstammdatenregisterverordnung hin. Sie erreichen das Marktstammdatenregister (MaStR) der BNetzA unter www.marktstammdatenregister.de. Während der Registrierung Ihrer Erzeugungsanlage benötigen Sie einige technische Angaben aus dem Anmeldeprozess Ihrer Erzeugungsanlage. Beachten Sie bitte, dass EEG- und KWK-Anlagen spätestens 1 Monat nach Inbetriebsetzung im MaStR registriert werden müssen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Weiterleitung auf die Registrierungsseite des Einspeiserportals

Auf diese Internetseite werden Sie weitergeleitet

Wählen Sie als Rolle „Anlagenbetreiber“ aus

Einspeiserportal Registrierung

In welcher Rolle möchten Sie unser Onlineportal nutzen?

Anlagenbetreiber

Sie sind Betreiber einer Erzeugungsanlage und Sie haben bereits per Mail die Aufforderung erhalten, Ihre Betreiberdaten hier im Einspeiserportal zu erfassen? Dann füllen Sie das Registrierungsformular aus. Erst wenn Ihr Elektrofachunternehmen das Inbetriebsetzungsprotokoll eingereicht hat, erhalten Sie diese Aufforderung. Vorher können Sie Ihre Anlage im Einspeiserportal noch nicht verknüpfen.

Installateur

Sie sind konzessionierter Installateur im Netzgebiet der SVO Netz GmbH oder bei einem anderen Netzbetreiber und möchten sich für unsere Online-Portale registrieren? Dann füllen Sie bitte einmalig folgendes Registrierungsformular aus. Im Anschluss haben Sie Zugang zu unseren Online-Portalen.

Registrieren

Rolle

Bitte auswählen

Abbrechen

Registrierung absenden

Barrierefreiheitserklärung

Registrierung im Einspeiserportal

1. Tragen Sie jeweils Ihren Vor- u. Nachnamen ein
2. Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
3. Tragen Sie Ihr Wunschpasswort ein
Ihr Passwort muss folgende Anforderungen erfüllen:
 - mindestens 12 Zeichen
 - mindestens 1 Großbuchstabe
 - mindestens 1 Zahl
 - mindestens 1 Sonderzeichen (z.B. &, \$, ?, %, @, !, #)
4. Tragen Sie, zur Kontrolle, Ihr Passwort erneut ein

Die Anleitung geht auf der nächsten Seite weiter

Registrieren

Rolle: **Anlagenbetreiber** ▼

Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:

Passwort: 

Ihr Passwort sollte folgende Anforderungen erfüllen:

- ✗ Mindestens 12 Zeichen
- ✗ Mindestens 1 Großbuchstabe
- ✗ Mindestens 1 Zahl
- ✗ Mindestens 1 Sonderzeichen (z.B.: &, \$, ?, %, @, !, #)

Passwort wiederholen:

☒ Die Ausführung zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. Der Speicherung und Weiterverarbeitung der durch mich getätigten Angaben durch die SVO Netz GmbH stimme ich zu.

Registrierung im Einspeiserportal

5. Klicken Sie auf „Datenschutz“, um sich die Datenschutzerklärung durchzulesen
6. Kehren Sie auf die hier abgebildete Seite zurück
7. Klicken Sie auf das Kästchen, um zu zustimmen (Eine Zustimmung ist erforderlich)
8. Klicken Sie auf „Registrierung absenden“

Registrieren

Rolle: **Anlagenbetreiber** ▼

Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:

Passwort: 

Ihr Passwort sollte folgende Anforderungen erfüllen:

- ✗ Mindestens 12 Zeichen
- ✗ Mindestens 1 Großbuchstabe
- ✗ Mindestens 1 Zahl
- ✗ Mindestens 1 Sonderzeichen (z.B.: &, \$, ?, %, @, !, #)

Passwort wiederholen:

☒ Die Ausführung zum **Datenschutz** habe ich zur Kenntnis genommen. Der Speicherung und Weiterverarbeitung der durch mich getätigten Angaben durch die SVO Netz GmbH stimme ich zu.

Bestätigung der Registrierung im Einspeiserportal

1. Diese Internetseite können Sie nun schließen
2. Gehen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, dort haben Sie nun eine neue E-Mail erhalten

(Bitte beachten Sie, dass der Aktivierungslink, aus der E-Mail, nur 24 Stunden gültig ist)

Noch ein Schritt zur Registrierung

Vielen Dank, Ihre Registrierung ist fast abgeschlossen!

Wir haben Ihnen einen Aktivierungslink an [REDACTED] gesendet, mit dem Sie Ihre E-Mail Adresse bestätigen müssen, um die Registrierung abzuschließen. Danach können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort jederzeit anmelden und Ihre Vorgänge bei der SVO Netz GmbH ganz bequem online verwalten.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter einspeiserportal@svo-netz.de zur Verfügung.

[zurück zum Portal](#)

Bestätigung der Registrierung im Einspeiserportal

Diese E-Mail haben Sie erhalten

Klicken Sie auf den Link
zur Bestätigung der
Registrierung

(Falls ihr individueller Link
nicht anklickbar ist, kopieren
Sie bitte die individuelle URL
aus Ihrer erhaltenen E-Mail
und fügen sie diese in die
Suchleiste
Ihres Internet-Browsers ein)

Bitte bestätigen Sie Ihre Profil-Registrierung

Einspeiserportal

An: [REDACTED]

☆

Heute, 14:56 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Registrierung im Einspeiserportal der SVO Netz GmbH. Um die Registrierung abzuschließen, bestätigen Sie bitte über folgenden Link Ihre E-Mail-Adresse.
[Profil bestätigen](#)
Bitte beachten Sie: Der Bestätigungslink ist nur 24 Stunden gültig. Danach wird Ihr Konto automatisch gelöscht und Sie müssen sich erneut registrieren.
Sollte sich die Bestätigungsseite per Klick nicht korrekt öffnen, kopieren Sie bitte die vollständige URL in die Adresszeile Ihres Browsers um die Seite zu öffnen.
Nach erfolgreich abgeschlossener Registrierung können Sie sich jederzeit im Einspeiserportal mit Ihren Zugangsdaten anmelden.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wenn Sie dieses Profilkonto nicht erstellt haben, können Sie es sofort löschen, indem Sie auf den folgenden Link klicken:
[Profil löschen](#)
Bitte antworten Sie nicht auf diese Mail. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Einspeisung@svo-netz.de

Mit freundlichen Grüßen

SVO Netz GmbH
Netzmanagement
Sprengerstraße 2
29223 Celle

Photovoltaik: +49 (5141) 16 2916
Einspeisung allgemein: +49 (5141) 16 2910
Fax: +49 5141 16 8 2996
E-Mail: einspeisung@svo-netz.de

Internet: <https://www.svo-netz.de/>

Schon gesehen? Wir bieten Lösungen für elektrotechnische Dienstleistungen. Lesen Sie mehr unter [Technischer Service](#)

Geschäftsführer: Dr. Ulrich Finke
Sitz der Gesellschaft: Celle Amtsgericht Lüneburg HRB 100027

Diese E-Mail -einschließlich aller Anhänge- ist vertraulich. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Es ist nicht gestattet, diese E-Mail bzw. deren Inhalt unerlaubt zu kopieren oder unbefugt weiterzugeben.

Umwelt schonen – Druck sparen

Erfolgreiche Registrierung im Einspeiserportal

Auf diese Internetseite werden
Sie weitergeleitet

Klicken Sie auf „Profil
aktivieren“

Benutzerregistrierung

Danke, dass Sie sich registriert haben. Bevor Sie Ihren Account verwenden können, müssen Sie diesen über den folgenden Button aktivieren:

Profil aktivieren

Erfolgreiche Aktivierung Ihres Accounts

Klicken Sie auf
„Übersichtsseite“

Registrierung abgeschlossen

Vielen Dank, Ihre Registrierung ist abgeschlossen!

Ihr Account wurde erfolgreich aktiviert.

Übersichtsseite

Hinzufügen einer neuen Anlage

Klicken Sie auf „+ Neue Anlage hinzufügen“

Meine Anlagen verwalten

In diesem Bereich können Sie erst aktiv werden, sobald Ihr beauftragtes Elektrofachunternehmen die Inbetriebsetzung Ihrer Erzeugungsanlage an uns übermittelt hat. Sobald dies geschehen ist, erhalten Sie per E-Mail weitere Informationen von uns, mit denen Sie die Anlage hinzufügen können. Bereits hinzugefügte Anlagen werden Ihnen anschließend an dieser Stelle angezeigt. Bei den Anlagen mit dem Status „Inbetriebsetzungsprotokoll eingereicht“ klicken Sie bitte auf das Stift-Symbol, um Ihre Daten zu erfassen.

ID	Standort	Errichter	Status Vorgang	Letzte Änderung	
Keine Vorgänge gefunden.					
< >					

+ Neue Anlage hinzufügen

CSV-Export

Neue Anlage verknüpfen

1. Tragen Sie die Vorgangs-ID und den Sicherheits-Code ein

(Ihre Vorgangs ID und Ihren Sicherheits-Code finden Sie in der E-Mail mit der wir auf Seite 2 gestartet hatten)

Neue Anlage verknüpfen

Sie wurden von SVO Netz GmbH per E-Mail informiert, dass Sie als Betreiber einer Einspeiseanlage benannt wurden? Dann geben Sie hier bitte die Vorgangs-ID und den Sicherheits-Code ein, damit wir Ihnen den entsprechenden Vorgang zuweisen und Sie im Anschluss die Betreiberdaten erfassen können.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Anlagenerrichter hat die Einspeiseanfrage und das Inbetriebsetzungsprotokoll für Ihre Anlage in unserem Portal eingereicht. Das Inbetriebsetzungsprotokoll finden Sie als PDF im Anhang dieser E-Mail. Bitte vervollständigen Sie im nächsten Schritt Ihre Betreiberdaten über unser Einspeiserportal.

1. Account anlegen:

Falls Sie im Einspeiserportal noch nicht registriert sind, erstellen Sie sich zunächst einen Account als Anlagenbetreiber.

Link zum Portal: <https://einspeisung.svo-netz.de>

2. Neue Anlage hinzufügen:

Nach dem Login können Sie Ihrem Account eine neue Anlage hinzufügen. Dazu geben Sie bitte die folgenden Daten ein:

Vorgangs-ID: [redacted]

Sicherheitscode: [redacted]

Vorgangs-ID

Sicherheits-Code

Anlage verknüpfen

2. Klicken Sie auf „Anlage verknüpfen“

Neue Anlage erfolgreich verknüpft

1. Klicken Sie auf „Betreiberdaten jetzt erfassen“
2. Fahren Sie auf Seite 15 der Anleitung fort

Neue Anlage verknüpfen

Sie wurden von SVO Netz GmbH per E-Mail informiert, dass Sie als Betreiber einer Einspeiseanlage benannt wurden? Dann geben Sie hier bitte die Vorgangs-ID und den Sicherheits-Code ein, damit wir Ihnen den entsprechenden Vorgang zuweisen und Sie im Anschluss die Betreiberdaten erfassen können.

Erfolg: Der Vorgang mit der ID „[REDACTED]“ wurde mit Ihrem Konto verknüpft.

Betreiberdaten jetzt erfassen

Vorgangs-ID

Sicherheits-Code

Anlage verknüpfen

Falls bereits verknüpft und Betreiberdaten wann anders erfassen...

Nach der Registrierung erfolgt jede weitere Anmeldung im Einspeiserportal über die Benutzeranmeldung.

1. Als E-Mail-Adresse und Passwort brauchen Sie Ihre, auf Seite 4, hinterlegten Daten.

(Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist hierfür nicht erforderlich.)

2. Klicken Sie auf „Anmelden“

(Link zur Anmeldeseite:
<https://einspeisung.svo-netz.de/login>)

Einspeiserportal

Unsere Online-Tools stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Einmal registriert nutzen Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten für alle unsere Onlinedienste. Stellen Sie z. B. Inbetriebsetzungsanträge oder Einspeiseranfragen ganz bequem online.

Benutzeranmeldung

Um sich im Einspeiserportal anzumelden, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

Das folgende Feld bitte nur ausfüllen, wenn Sie zuvor in den Profileinstellungen die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben:

Anmelden

[Passwort vergessen?](#)

[Bestätigungsmail erneut anfordern](#)

Registrierung

Sie verwenden unser Einspeiserportal zum ersten Mal und haben noch keine Zugangsdaten? Dann registrieren Sie sich zunächst.

[Zur Registrierung](#)

Meine Anlagen verwalten

Klicken Sie auf den Stift neben dem Vorgang, bei dem Sie die Betreiberdaten erfassen wollen

Meine Anlagen verwalten

In diesem Bereich können Sie erst aktiv werden, sobald Ihr beauftragtes Elektrofachunternehmen die Inbetriebsetzung Ihrer Erzeugungsanlage an uns übermittelt hat. Sobald dies geschehen ist, erhalten Sie per E-Mail weitere Informationen von uns, mit denen Sie die Anlage hinzufügen können. Bereits hinzugefügte Anlagen werden Ihnen anschließend an dieser Stelle angezeigt. Bei den Anlagen mit dem Status „Inbetriebsetzungsprotokoll eingereicht“ klicken Sie bitte auf das Stift-Symbol, um Ihre Daten zu erfassen.

ID	Standort	Errichter	Status Vorgang	Letzte Änderung	
			IB-Protokoll eingereicht		 

1- 1 von insgesamt 1 Vorgängen.

< 1 >

+ Neue Anlage hinzufügen

CSV-Export

(Falls Ihnen kein Vorgang angezeigt wird, achten Sie darauf, dass keine Filter hinterlegt sind)

Betreiberdaten erfassen...

Klicken Sie auf „Betreiberdaten erfassen“

Vorgangs-ID XXXXXXXXXX

Einspeiseanfrage

Inbetriebsetzungsprotokoll

Betreiberdaten

Sie haben die Daten, die Sie als Anlagenbetreiber hinterlegen müssen, noch nicht erfasst.

Betreiberdaten erfassen

zurück zur Übersicht

Bestätigung des Inbetriebsetzungsprotokolls (Daten korrekt)

1. Kontrollieren Sie über das Klicken auf „Inbetriebsetzungsprotokoll (E. 8)“, dass das Inbetriebsetzungsprotokoll korrekt ist
2. Wenn alle Daten korrekt sind, bestätigen Sie die Richtigkeit (wenn Daten nicht korrekt sind, fahren Sie auf Seite 17 der Anleitung fort)
3. Klicken Sie auf „Speichern und weiter“
4. Fahren Sie auf Seite 18 der Anleitung fort

Betreiberdaten 1/7

Vorgangs-ID XXXXXXXXXX

Bestätigung Inbetriebsetzungsprotokoll

Über folgenden Download können Sie das Inbetriebsetzungsprotokoll Ihres Anlagenerrichters herunterladen.

[Inbetriebsetzungsprotokoll \(E.8\)](#)

Prüfung des Inbetriebsetzungsprotokolls

☒ Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben auf dem Inbetriebsetzungsprotokoll.
(Eine Unterschrift des Anlagenbetreibers auf dem Inbetriebsetzungsprotokoll ist damit nicht mehr erforderlich.)

☐ Ich möchte eine Korrektur des Inbetriebsetzungsprotokolls veranlassen.

Abbrechen Zwischenspeichern **Speichern und weiter**

Bestätigung des Inbetriebsetzungsprotokolls (Daten inkorrekt)

2. Wenn Daten des Inbetriebsetzungsprotokolls nicht korrekt sind, dann veranlassen Sie eine Korrektur
3. Hinterlassen Sie uns eine Nachricht, in der Sie uns mitteilen, welche Daten inkorrekt sind
4. Klicken Sie auf „Speichern und weiter“

Über folgenden Download können Sie das Inbetriebsetzungsprotokoll Ihres Anlagenerrichters herunterladen.

 [Inbetriebsetzungsprotokoll \(E.8\)](#)

Prüfung des Inbetriebsetzungsprotokolls

☐ Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben auf dem Inbetriebsetzungsprotokoll.
(Eine Unterschrift des Anlagenbetreibers auf dem Inbetriebsetzungsprotokoll ist damit nicht mehr erforderlich.)

☒ Ich möchte eine Korrektur des Inbetriebsetzungsprotokolls veranlassen.

Falls Ihnen ein Fehler im Inbetriebsetzungsprotokoll aufgefallen ist, können Sie den Vorgang zur Korrektur an uns zurückgeben. Sie erhalten eine Benachrichtigung per Mail, sobald Ihr Korrekturwunsch geklärt, das Inbetriebsetzungsprotokoll ggf. korrigiert wurde und Sie mit der Erfassung Ihrer Betreiberdaten fortfahren können.

Ihre Korrekturnachricht

Abbrechen

Zwischenspeichern

Speichern und weiter

Kontaktdaten kontrollieren

1. Kontrollieren Sie die Kontaktdaten des Anschlussnehmers und des Anlagenbetreibers

(Wenn sich die Daten geändert haben oder ggf. ein Rechtschreibfehler vorliegt, klicken Sie auf das entsprechende Kästchen und ändern Sie die Angaben)

2. Klicken Sie auf „Speichern und weiter“, wenn die Daten korrekt sind

Betreiberdaten 2/7

Vorgangs-ID [redacted]



Kontaktdaten

Anschlussnehmer

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Telefon: [redacted]
E-Mail: [redacted]

☐ Kontaktdaten des Anschlussnehmers / Eigentümers haben sich geändert

Anlagenbetreiber

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Telefon: [redacted]
E-Mail: [redacted]

☐ Kontaktdaten des Anlagenbetreibers haben sich geändert

Zurück

Abbrechen

Zwischenspeichern

Speichern und weiter

Art der Einspeisung und Zahlungsanspruch

1. Wählen Sie die Art der Einspeisung aus (in den meisten Fällen wird „Überschusseinspeisung“ zutreffend sein) („Überschusseinspeisung“ bedeutet, dass der erzeugte Strom für den Eigenverbrauch verwendet und nur der Überschuss in das Netz des Netzbetreibers eingespeist wird)

2. Hier können Sie ggf. Angaben zum Versorgungskonzept machen

3. Wählen Sie Ihren Zahlungsanspruch nach EEG aus

Die Anleitung geht auf der nächsten Seite weiter

Betreiberdaten 3/7

Vorgangs-ID XXXXXXXXXX



Erklärung des Betreibers einer EEG-, KWKG- oder konventionellen Erzeugungsanlage

Angaben zum Versorgungskonzept

Art der Einspeisung

Überschusseinspeisung

Hier können Sie uns spezielle Angaben zum Versorgungskonzept mitteilen, z.B. Mieterstrom, Drittbeförderung (optional)

Erklärung nach § 19 Abs. 4 und 5 EEG 2023

Zahlungsanspruch (Einspeisevergütung/Marktprämie) nach EEG 2023

Nach § 19 Abs. 4 und 5 EEG 2023 dürfen Netzbetreiber die gesetzliche Förderung nur ausbezahlen, wenn Sie beide unten aufgeführten Aussagen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme Ihrer Erzeugungsanlage mit Nein beantworten können. Bitte wählen Sie daher die zutreffende Antwort zu den nachfolgend aufgeführten Aussagen aus.

Unternehmen in Schwierigkeiten (gilt für alle Anlagenbetreiber)

☐ Ja ☒ Nein

Offene Rückforderungsansprüche

☐ Ja ☒ Nein

PV-Gebäude, Korrektheit der Angaben

4. In den meisten Fällen wird KEIN Haken zutreffend sein

5. (Feld erscheint nur bei Volleinspeisung)

6. Wählen Sie mit „Ja“ oder „Nein“ aus, ob die PV-Anlage fest auf, in oder an einem Gebäude installiert ist

7. Kontrollieren Sie Ihre Angaben und klicken Sie auf das Kästchen, um zu bestätigen, dass Ihre Angaben korrekt sind und Sie uns, als Netzbetreiber, unverzüglich schriftlich über Änderungen informieren werden

8. Klicken Sie auf „Speichern und weiter“

Weitere Angaben zur Förderfähigkeit

☐

Ich verzichte auf den gesetzlichen Vergütungsanspruch.

Gemäß § 19 EEG haben Betreiber von Anlagen, in denen ausschließlich erneuerbare Energien oder Grubengas eingesetzt werden, für den in diesen Anlagen erzeugten Strom gegen den Netzbetreiber einen Anspruch auf die Marktprämie nach § 20, eine Einspeisevergütung nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 oder einen Mieterstromzuschlag nach § 21 Abs. 3. Der jeweilige gesetzliche Anspruch wird in Abhängigkeit von der gewählten Veräußerungsform bestimmt. Durch Aktivieren der Checkbox erklären Sie den Verzicht auf den gesetzlichen Vergütungsanspruch. Andernfalls nehmen Sie den gesetzlichen Vergütungsanspruch (unabhängig der erstmaligen Zuordnung der Veräußerungsform) in Anspruch.

☐

Ich bestätige, dass ich die erhöhte Vergütung für Volleinspeisung in Anspruch nehme.

Bitte berücksichtigen Sie, dass nach §48 Abs. 2a EEG eine jährliche Meldepflicht bis einschließlich zum 30.11. des lfd. Jahres besteht, um im Folgejahr den erhöhten Vergütungsanspruch geltend zu machen.

Sofern Sie den Strom nicht an den Netzbetreiber liefern wollen, können Sie uns hier Ihren Direktvermarkter nennen (optional) 

Ist die PV-Anlage fest auf, in oder an einem Gebäude installiert? 

☐

Ja

☐

Nein

Bestätigung der Richtigkeit der Angaben

☐

Ich bestätige die Richtigkeit aller gemachten Angaben. Über Änderungen werde ich den zuständigen Netzbetreiber unverzüglich schriftlich oder per E-Mail/Fax informieren.

Zurück

Abbrechen

Zwischenspeichern

Speichern und weiter

SEPA-Rahmenmandat, Bankverbindung

1. Kreuzen Sie an, ob Sie ein SEPA-Rahmenmandat erteilen wollen
2. Tragen Sie die zu verwendende Bankverbindung ein
3. Klicken Sie auf „Speichern und weiter“

Betreiberdaten 4/7

Vorgangs-ID: [REDACTED]



SEPA-Rahmenmandat

Dieses SEPA-Mandat umfasst alle Zahlungsverpflichtungen aus Verträgen zwischen

der

SVO Netz GmbH
Sprengerstraße 2
29223 Celle

und

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Erteilung eines SEPA-Rahmenmandats

☒ Ja

Hiermit ermächtige ich die SVO Netz GmbH fällige Zahlungen aus Vertragsverhältnissen mit der SVO-Netz GmbH von nachfolgend genanntem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird die SVO Netz GmbH, den o. g. Kunden über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. Sollte der Kunde nicht identisch mit dem Kontoinhaber sein, verpflichtet sich der Kunde, dem Kontoinhaber die jeweilige Information der SVO Netz GmbH über den Einzug in dieser Verfahrensart unverzüglich weiterzuleiten. Sollte der Kontoinhaber nicht identisch mit dem Kunden sein, so bestätigt der Kontoinhaber, den Kunden bevollmächtigt zu haben, Informationen über den Einzug in dieser Verfahrensart entgegenzunehmen und an ihn weiterzuleiten.

☐ Nein

Bankverbindung für Ihre Einspeisevergütung

Kontoinhaber

Vorname

Nachname

IBAN

DExx xxxx ...

[Zurück](#)

[Speichern und später einreichen](#)

[Speichern und weiter](#)

Daten vom Marktstammdatenregister

1. Tragen Sie die Registrierungsnummer Ihrer Erzeugungsanlage aus dem Marktstammdatenregister ein (Die Nummer beginnt mit „SEE“, tragen Sie bitte das „SEE“ nicht mit ein, sondern nur die Zahlen)
2. Tragen Sie das Datum ein, an dem die Registrierung im Marktstammdatenregister stattgefunden hat
3. Klicken Sie auf „Datei auswählen“ und wählen Sie Ihren Registrierungsnachweis aus und laden Sie diesen hoch (Der Registrierungsnachweis muss in PDF-Format sein)
4. Führen Sie die Schritte 6 – 8 nun auch für Ihren Speicher durch (falls Sie keinen Speicher besitzen fällt dieser Schritt weg)
5. Klicken Sie auf „Speichern und weiter“

(Hinweise hierzu finden Sie auf Seite 29)

Registrierungsnachweise vom Marktstammdatenregister (MaStR)

Wir weisen Sie auf die Registrierungspflicht im Marktstammdatenregister (MaStR) hin. Diese gilt für alle Arten von Erzeugungsanlagen, die an unser Stromnetz angeschlossen sind. Ein Verstoß gegen diese Meldepflichten kann zu Ihrem Nachteil sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.marktstammdatenregister.de.

Bitte beachten Sie, dass die Daten, die im Inbetriebsetzungsprotokoll (E.8) zu Ihrer Anlage erfasst wurden, mit den Daten, die Sie bei der Registrierung im MaStR angeben, übereinstimmen müssen.

1. Nummer der MaStR Registrierung der Erzeugungsanlage: SEE

2. Datum der MaStR Registrierung der Erzeugungsanlage: TT.MM.JJJJ

3. Registrierungsnachweis (PDF-Dokument) für die Erzeugungsanlage: Datei auswählen Keine Datei ausgewählt

4. Nummer der MaStR Registrierung des Speichers: SEE

4. Datum der MaStR Registrierung des Speichers: TT.MM.JJJJ

4. Registrierungsnachweis (PDF-Dokument) für den Speicher: Datei auswählen Keine Datei ausgewählt

Zurück Abbrechen Zwischenspeichern Speichern und weiter

Umsatzsteuerpflicht

1. Kreuzen Sie an, ob Sie umsatzsteuerpflichtig sind oder nicht, in den meisten Fällen wird „nicht umsatzsteuerpflichtig“ zutreffend sein (Auskunft kann Ihnen das Finanzamt oder Ihr Steuerberater geben)

Bei Umsatzsteuerpflicht wird im Anschluss noch die Steuernummer abgefragt

2. Klicken Sie auf „Speichern und weiter“

Betreiberdaten 6/7

Vorgangs-ID



Angaben zur Umsatzsteuerpflicht

Für eine ordnungsgemäße Abrechnung Ihrer Erzeugungsanlage ist es notwendig zu wissen, ob Ihre Strom einspeisung im Rahmen einer unternehmerischen Betätigung erfolgt. Bitte füllen Sie deshalb diese Erklärung aus und wählen Sie das Zutreffende aus.

Hiermit erkläre ich



nicht umsatzsteuerpflichtig zu sein.

umsatzsteuerpflichtig zu sein.

Zurück

Speichern und später einreichen

Speichern und weiter

Kontrollieren ggf. Korrigieren der Angaben

Durch Klicken auf „alle aufklappen“ werden alle Ihre Angaben angezeigt

Durch Klicken auf ein „+“ werden nur die jeweilig dazugehörigen Daten angezeigt

Abschließend können Sie nun noch einmal Ihre Eingaben kontrollieren

Durch Klicken auf einen der Stifte, können Sie Ihre Angaben ggf. korrigieren

Die Anleitung geht auf der nächsten Seite weiter

Betreiberdaten 7/7

Vorgangs-ID [REDACTED]



Bitte prüfen Sie Ihre Eingaben noch einmal. Wenn Korrekturen notwendig sind, können Sie über das Stift-Symbol am rechten Seitenrand direkt zum jeweiligen Formular zurückspringen.

Schritt 1

+ Bestätigung Inbetriebsetzungsprotokoll



Schritt 2

+ Kontaktdaten



Schritt 3

+ Art der Energielieferung / Eigenversorgung



+ Erklärung nach § 19 Abs. 4 und 5 EEG 2023



+ Angaben zum Versorgungskonzept



alle aufklappen

Datenschutzerklärung + Betreiberdaten einreichen

1. Klicken Sie auf das Kästchen zur Akzeptierung der Datenschutzerklärung (ein dortiger Haken ist notwendig)
2. Klicken Sie auf „Betreiberdaten einreichen“

Einverständniserklärungen



Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung.

Zurück

Speichern und später einreichen

Betreiberdaten einreichen

Betreiberdaten erfolgreich eingereicht

Klicken Sie auf „zur Übersicht Ihrer Anlagen“

Betreiberdaten abgesendet

Vorgangs-ID XXXXXXXXXX



Hiermit ist die Anmeldung Ihrer Erzeugungsanlage abgeschlossen. Die durch Sie und Ihren Installateur übermittelten Angaben werden nun in unseren kaufmännischen Folgeprozessen weiterverarbeitet. Insofern Sie einen gesetzlichen Vergütungsanspruch haben, erfolgt nun kurzfristig im Nachgang die Ermittlung der Vergütungsansprüche sowie der Stammdatenaufbau zur Abrechnung Ihrer Erzeugungsanlage. I.d.R. erhalten Sie von uns nun angepasste Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Vergütungsansprüche im Kalenderjahr. Diese werden in einer Jahresgutschrift verrechnet.

Wir hoffen, dass wir Ihnen bei Ihrem Wunsch, Betreiber einer Erzeugungsanlage zu werden, behilflich waren.

[zur Übersicht Ihrer Anlagen](#)

Wie es weitergeht...

Der Status Ihres Vorgangs hat sich nun auf „Betreiberdaten eingereicht“ geändert

Somit haben Sie Ihre Betreiberdaten erfolgreich erfasst und Ihre Aufgaben sind erfüllt

Im nächsten Schritt werden Ihre Betreiberdaten durch uns geprüft

Nach erfassen der Betreiberdaten durch SVO Netz erhalten Sie eine automatisch generierte E-Mail mit der Information (Ihr Anschlussbegehren wurde abgeschlossen)

Auf diese E-Mail müssen Sie nicht weiter reagieren, sie dient nur zur Info

Meine Anlagen verwalten

In diesem Bereich können Sie erst aktiv werden, sobald Ihr beauftragtes Elektrofachunternehmen die Inbetriebsetzung Ihrer Erzeugungsanlage an uns übermittelt hat. Sobald dies geschehen ist, erhalten Sie per E-Mail weitere Informationen von uns, mit denen Sie die Anlage hinzufügen können. Bereits hinzugefügte Anlagen werden Ihnen anschließend an dieser Stelle angezeigt. Bei den Anlagen mit dem Status „Inbetriebsetzungsprotokoll eingereicht“ klicken Sie bitte auf das Stift-Symbol, um Ihre Daten zu erfassen.

ID	Standort	Errichter	Status Vorgang	Letzte Änderung	
			Betreiberdaten eingereicht		

1- 1 von insgesamt 1 Vorgängen.

< 1 >

+ Neue Anlage hinzufügen

CSV-Export

Falls gewünscht: Erneute Anmeldung im Einspeiserportal

Nach der Registrierung erfolgt jede weitere Anmeldung im Einspeiserportal über die Benutzeranmeldung.

1. Als E-Mail-Adresse und Passwort brauchen Sie Ihre, auf Seite 4, hinterlegten Daten.

(Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist hierfür nicht erforderlich.)

2. Klicken Sie auf „Anmelden“

(Link zur Anmeldeseite:
<https://einspeisung.svo-netz.de/login>)

Einspeiserportal

Unsere Online-Tools stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Einmal registriert nutzen Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten für alle unsere Onlinedienste. Stellen Sie z. B. Inbetriebsetzungsanträge oder Einspeiseranfragen ganz bequem online.

Benutzeranmeldung

Um sich im Einspeiserportal anzumelden, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

Das folgende Feld bitte nur ausfüllen, wenn Sie zuvor in den Profileinstellungen die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben:

Anmelden

[Passwort vergessen?](#)

[Bestätigungsmail erneut anfordern](#)

Registrierung

Sie verwenden unser Einspeiserportal zum ersten Mal und haben noch keine Zugangsdaten? Dann registrieren Sie sich zunächst.

[Zur Registrierung](#)

Marktstammdatenregister

Alle Erzeugungsanlagen müssen ebenfalls zwingend im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur durch den Anlagenbetreiber oder durch einen berechtigten Dritten registriert werden. Der Anlagenbetreiber ist für die Registrierung verantwortlich. Die Registrierungsfrist beträgt einen Monat nach Inbetriebnahme. Deshalb und da wir Ihre Daten im Marktstammdatenregister ebenfalls prüfen müssen, werden Sie auf Seite 22 zum Einreichen des Registrierungsnachweises aufgefordert.

Unter folgendem Link finden Sie ein Erklärvideo, sowie weitere Anleitungen von dem Marktstammdatenregister zur Registrierung Ihrer Anlage:

<https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/regCheckSolar.html> .

Unter folgendem Link finden Sie weitere Anleitungen und Erklärungen des Marktstammdatenregisters:

<https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/index.html>

Unter folgendem Link finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen bezüglich des Marktstammdatenregisters:

<https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/faq.html>